

## CARGADOR DE BATERÍAS

MODELO:

# CAR4520

36V  
20A

### CARACTERÍSTICAS

- Display indicador de voltaje de batería
- Clips positivo y negativo.
- Conector para tomacorriente de 120V
- Logra cargadas rápidas.
- Permite obtener carga uniforme en las celdas de las baterías.
- Maneja alta potencia en un espacio mínimo y con un peso insignificante.
- Puede cargar hasta 5 baterías iguales en paralelo.
- Protege las baterías al darles una carga de igualación (ecualización).
- Puede utilizarse en cualquier tipo de batería automotriz de ciclo profundo, de gel, sellada, etc.



Display indicador de voltaje de batería



Conector para tomacorriente de 120V



Pinzas positiva y negativa (Opcional)

### PROTECCIONES

- Corto Circuito
 Contra sobrecarga
 Conexión invertida
 Autoprotección térmica



Pino No. 511, Las Granjas,  
Chihuahua, Chih. Mex.



(614) 417 0670



info@grupoexport.com



www.grupoexport.com

## CARGADOR DE BATERÍAS

CAPACIDAD: 36V - 20A

ENTRADA	Nominal	120 VAC
	Mínima	100 VAC
	Máxima	130 VAC
SALIDA	Igualación automática	45 VDC
	Corriente de salida (max)	20 A
	Flotación constante	41.4 VDC
DIMENSIONES	Peso	2.5 Kg
	Frente	40 cm
	Alto	35 cm
	Fondo	30 cm



Algunas Aplicaciones:



## NUESTROS MODELOS

<b>Modelo</b>	CAR1510	CAR1520	CAR1530	CAR3010	CAR3020	CAR3040	CAR4520	CAR6020
<b>Capacidad</b>	12V-10A	12V-20A	12V-30A	24V-10A	24V-20A	24V-40A	36V-20A	48V-20A
<b>Voltajes:</b>								
Entrada	Nominal				120 VAC			
	Mínima				100 VAC			
	Máxima				130 VAC			
Salida	<b>Igualacion automática</b>	15,0 VDC	15,0 VDC	15,0 VDC	30,0 VDC	30,0 VDC	30,0 VDC	45,0 VDC
	<b>Corriente de salida (max)</b>	10A	20A	30A	10A	20A	40A	20A
	<b>Flotación constante</b>		13,8 VDC			27,6 VDC		41,4 VDC
	<b>Dimensiones (Frente x Alto x Fondo) cm</b>		13 x 4,5 x 10		21 x 4,5 x 10		40 x 35 x 30	
	<b>Peso</b>		400g		1 Kg		2,5 Kg	



Pino No. 511, Las Granjas,  
Chihuahua, Chih. Mex.



(614) 417 0670



info@grupoexport.com



www.grupoexport.com